

## 特長

- 小型低価格、40Gbps QSFP+ BERTチェッカー
- USB経由でPCと接続して測定可能
- QSFP+内部ROMの温度、電圧、BIAS、光出力、光入力の閾値及び測定値を表示
- QSFP+内部ROMのベンダーID、パーツNo、製品シリアルNo、波長、製造年月日等を表示
- 外部同期用クロック出力端子(SMA)を背面に装備
- Windows XP以降のMicrosoft OSに対応 (.NET Framework 4が必須)
- 外形寸法：195 mm(W) ×137 mm(H) × 30.3 mm(D)
- 本体重量：約 800g



## 用途

- 40G QSFP+ 光トランシーバ
- 40G QSFP+ AOC (Active Optical Cable)
- 40G QSFP+ DAC (Direct Attach Copper Ethernet Cable)

## 使用例




USBケーブル

QSFP+チェッカー



40G QSFP+



40G QSFP+AOC



Windowsパソコン



ソフトウェア画面(GUI)